

PT4010 Термореле

Назначение

- Термореле предназначено для измерения и индикации температуры и выдачи сигналов на устройства управления.



Отличительные особенности

- Индикация измеренного значения температуры с помощью трех разрядного цифрового индикатора.
- Дополнительный разряд для индикации отрицательного значения температуры.
- Наличие одного или двух исполнительных реле, в зависимости от исполнения, с переключающими группами контактов, что позволяет выдавать сигналы управления при разных значениях измеряемой температуры.
- Программируемые значения порогов срабатывания по двум независимым каналам.
- Программирование срабатывания на понижение или на повышение температуры.
- Возможность выдачи ШИМ сигнала через оптопару с «п-р-п» или симисторным выходом с требуемой функцией регулирования.
- Исполнения для работы с различными типами датчиков температуры:
 - платиновыми, медными, никелевыми термопреобразователями сопротивления;
 - термодатчиками типа NTC – термисторами и PTC – позисторами;
 - термопарами E, J, K, N, R, S, T типа;
 - термодатчиками на основе «р-п» перехода.
- Исполнения с подключением термодатчика по двух, трех и четырех проводной схеме.
- Защита от несанкционированного перепрограммирования порогов срабатывания с помощью пароля.
- Питание от сети постоянного или переменного тока.
- Гальваническая развязка между измерительным входом, входом питания и выходными контактами.
- Возможность обмена данными и управления через интерфейс RS485, протокол Modbus.

Технические характеристики

- Диапазон измеряемых температур в соответствии с применяемым датчиком температуры.
- Погрешность измерения температуры, %:
 - в рабочем диапазоне измерения* ± 1
 - в остальном диапазоне ± 2** рабочий диапазон измерения до 50% общего диапазона измерения*
- Диапазон напряжений питания, Упит, В:
 - переменного тока частотой 50 – 60 Гц 85-265
 - постоянного тока 60-350; 12; 24; 48
- Потребляемая мощность, не более, Вт 2
- Допустимое напряжение между цепями питания, измерения, исполнительных выходных контактов, 50 Гц, 1 минута, кВ 1
- Механический коммутационный ресурс исполнительных контактов реле : 10^5
- Коммутационный ресурс для нагрузки 6А, 250V AC, $\cos\varphi > 0.95$ 10^5
- Коммутационный ресурс для нагрузки 1,5А, 250V AC, $\cos\varphi > 0.5$ 10^5
- Максимальное напряжение переменного тока, коммутируемое выходными контактами: 250В
- Подключение проводов с помощью клеммников, сечение подводимых проводов, мм² 0,5-2,5

- Габаритные размеры, мм 72x72x97
- Время готовности после подачи питания, не более, сек 3
- Размер установочного отверстия, мм 68x68
- Вес, не более, гр. 200
- Диапазон рабочих температур, °C -40 - +55
- Степень защиты по ГОСТ 14255:
 - корпуса IP 40
 - разъема IP 20
- Реле изготовлено в корпусе, предназначенном для установки на щит, с задним подсоединением подводящих проводов с помощью клеммников.
- Способ монтажа и способ присоединения внешних выводов:
 - для монтажа на переднюю панель;
 - заднее подсоединение подводящих проводов с помощью клеммников

Обозначение при заказе и в документации другого изделия

Обозначение: **РТ4010.** х. х. х. х. х.

группа знаков: 1 2 3 4 5 6

где цифрами обозначены:

- | | | | |
|---|--|--|------------|
| 1 | – наименование реле | - РТ4010 | термореле; |
| 2 | – диапазон измерения | - (зависит от датчика температуры); | |
| 3 | – тип датчика температуры: | - TCM 50M; TСП 50П; ТСН 100 Н и т. д.; | |
| | | - ТПП R; ТПП S; ТПР В; ТЖК J; ТМК Т; ТХКн Е; | |
| | | ТХА К; ТНН N; ТВР А(1, 2, 3); ТХК L; ТМК М; | |
| | | - WAD304; WAD305; WAD 306; | |
| 4 | – наличие дополнительного выхода : | - ШИМ; | |
| | | - K2 (второй канал с релейным выходом); | |
| 5 | – наличие интерфейса для связи по сети:- | RS485 | |
| 6 | – напряжение питания: | - не указано, 220В AC | |
| | | - 12В DC; 24В DC; 48В DC; | |

Пример обозначения:

РТ4010.-40...150.TCM 50M Термореле РТ4010, с диапазоном измерения (-40...150)°C, для работы с термопреобразователем сопротивления TCM, с номинальной статической характеристикой преобразования 50M (Cu 50), напряжение питания 220В AC.